

128克铜版纸单色双面印刷，折页
展开尺寸30x14.3CM, 折叠尺寸：10x14.3CM



NÁVOD PRO HERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

FX 500

FX 550

FX 650

FX 750

www.evolveo.com

ÚVOD



HERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

Děkujeme, že jste si pořídili herní napájecí zdroj EVOLVEO FX. Tento napájecí zdroj nabízí nejlepší prémiovou kvalitu, která by měla uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších hráčů. Herní napájecí zdroj EVOLVEO FX je nejlepší volbou pro napájení herních systémů nové generace.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ:

Uvnitř nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Otevřením krytu způsobíte riziko úrazu elektrickým proudem a ztrácíte platnost záruky. EVOLVEO neodpovídá za následky jakéhokoli nevhodného zacházení, užití, pro které produkt nebyl určen, nebo použití v rozporu se zárukou a tímto manuálem.

VLASTNOSTI

STABILNÍ VÝKON

Modely herního napájecího zdroje EVOLVEO FX mají vynikající elektrický výkon s ultra stabilním napětím a extrémně čistými výstupy. To pomůže dosáhnout nejvyššího možného přetaktování a zajistit stabilitu a spolehlivost vašich komponentů.

NEJLEPŠÍ OCHRANA


Na tyto zdroje napájení se vztahuje 3letá záruka.

Herní napájecí zdroje EVOLVEO FX jsou také vybaveny několika ochranami pro zajištění bezpečného provozu, včetně:


- (OVP) Ochrana proti přepětí
- (UVP) Ochrana proti podpětí
- (OPP) Ochrana proti přetížení
- (SCP) Ochrana proti zkratu
- (OCP) Nadproudová ochrana
- (OTP) Ochrana proti přehřátí - FX650, FX 750

INSTALACE


- Vyjměte napájecí zdroj z obalu.
- Pomocí přiložených šroubů nainstalujte napájecí zdroj do Vaší počítačové skříně. **POZNÁMKA:** Doporučujeme instalovat napájecí zdroj tak, aby ventilátor směřoval dolů. Pokud však bude napájecí zdroj umístěn na dno Vaší počítačové skříně a nebudou k dispozici žádné větrací otvory, může být nejlepší nainstalovat napájecí zdroj s ventilátorem směrem nahoru, aby byla zajištěna větší účinnost a spolehlivost.




- Připojte kabel 24-pin ATX k základní desce. **POZNÁMKA:** Tento napájecí zdroj umožňuje odpojit čtyři kolíky úplně vpravo, aby se tento konektor stal konektorem 20-pin. Za žádných okolností byste neměli zapojovat další čtyřpinový konektor do 4kolíkového konektoru ATX12V nebo „P4“ na základní desce. Může dojít k vážnému poškození.



- Připojte 8pin kabely EPS12V k základní desce. Jeden z konektorů EPS12V může být rozdělen, aby vznikl 4pin konektor ATX12V, pokud Vaše deska nemá konektor EPS12V.




- Připojte 6/8pin PCIe kabely k vaší grafické kartě (grafickým kartám). **POZNÁMKA:** Nepokoušejte se připojit osmipinový PCIe kabel do šestikolíkového konektoru bez předchozího odpojení dalších dvou kolíků.



- Připojte kabely SATA do mechaniky Vašeho systému, pevné disky, jednotky SSD a optické jednotky]. Pokud vaše základní deska podporuje další napájení PCIe přes konektor SATA, připojte k základní desce také kabel SATA.



- Připojte periferní konektory „molex“ k napájecímu zdroji a ventilátorům, pevným diskům a dalším zařízením.



- Připojte napájecí kabel střídavého proudu k napájecímu zdroji a do zásuvky a přepněte vypínač do polohy ON.



SPECIFIKACE

EVOLVEO FX 500W

Vstup	200-240VAC 5A 50/60Hz				
Barva	Oranžová	Červená	Žlutá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. proud	16A	20A	36A	0.3A	2A
Max. výkon	84W Combined		432W	3.6W	10W
Celkový výkon	500W MAX Combined				

EVOLVEO FX 550W

Vstup	200-240VAC 5A 50/60Hz				
Barva	Oranžová	Červená	Žlutá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. proud	16A	20A	40A	0.3A	2A
Max. výkon	84W Combined		480W	3.6W	10W
Celkový výkon	550W MAX Combined				

EVOLVEO FX 650W

Vstup	200-240VAC 8A 50/60Hz				
Barva	Oranžová	Červená	Žlutá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. proud	16A	20A	50A	0.3A	2A
Max. výkon	103W Combined		600W	3.6W	10W
Celkový výkon	650W MAX Combined				

EVOLVEO FX 750W

Vstup	200-240VAC 10A 50/60Hz				
Barva	Oranžová	Červená	Žlutá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. proud	16A	20A	58A	0.3A	2A
Max. výkon	103W Combined		696W	3.6W	10W
Celkový výkon	750W MAX Combined				



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO FX splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importor

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

